

Selector VGA. Permite elegir qué entrada se envía a la salida. Amplifica la señal de salida. Mando a distancia.



FO-348

CARACTERÍSTICAS	Selector VGA y audio estéreo 8 x 1.
	Compatible hasta 1920 x 1440. Ancho de banda 250 MHz. Distancia de transmisión hasta 65 m. Chasis metálico. Mando a distancia.
ENTRADAS	8 VGA + audio, D15 hembra
SALIDAS	1 VGA, D15 hembra 1 audio, jack 3'5 mm estéreo
CONTROLES	Botones de selección de entrada
INDICADORES	Indicadores luminosos de entrada seleccionada
ALIMENTACIÓN	5 V CC, 0'5 A con adaptador incluido
MEDIDAS	200 x 42 x 75 mm fondo
PESO	0'6 kg
ACCESORIOS	8 cables VGA macho y jack 3'5 mm estéreo macho a VGA macho